

Bevegelsessensor Control Pro HF DUAL DALI-2 APC Master



****Produktet er utløpt, vil bli erstattet av Bevegelsessensor Hallway DALI-2 APC master****

Bevegelsessensor Control Pro HF DUAL fra Steinel er en sensor beregnet for bruk i korridorer, kulvert, kjøreområde i parkeringshus samt lagergang med maks. monteringshøyde 5 meter. Dekningsområdet er 20 x 3 meter med rask og nøyaktig bevegelsesdetektering av gående personer, biler, trucker osv. ved en monteringshøyde på 2,5-3,5 meter. Control Pro HF DUAL har to HF-sensorer som registrerer et område på 10 x 3 meter i begge retninger. En stor fordel med HF-sensoren er at den reagerer på bevegelse fra mennesker, bil, truck, dør, garasjeport osv. Modell DALI-2 APC Master er av typen broadcast, noe som innebærer at armaturer med DALI-driver som kobles til sensorens DALI-slynge ikke trenger å adresseres, alt fungerer som «Plug&Play». Nivå for grunnlys, makslys, etterlystid m.m. stilles enkelt inn på sensoren eller via fjernkontroll på app.

Bruksområde: Bevegelsessensor spesielt beregnet for bruk i korridor, kulvert, lagergang, parkeringshus m.m.

Kapslingsklasse: IP20 (IP54 med AP boks) klasse II

Montering: Tak. Innfelt (alternativt utenpåliggende) montering. Control Pro HF DUAL passer for montering i standard enhetsboks c/c 60 mm. Ved innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks. Monteringshøyde 2,5 -3,5 meter, opptil 5,0 meter for bevegelsesdetektering i lagergang.

Tilkobling: Innstikksklemme 8 x 2,5 mm² (tilkobling for manuell tenning, tilkobling for master-/slavekobling, 2 stk for DALI-buss). Ved master-slavekobling skal master-sensoren være av typen Control Pro DALI APC og slave-sensoren være av typen Control Pro COM1, se koblingsskjema i bruksanvisning.

Utførelse: DALI master med broadcast-funksjon. Armaturer med DALI-driver kobles direkte på DALI-slyngen og trenger ikke å adresseres (armaturer og enheter kan ikke adresseres individuelt på en broadcast-løsning). To DALI-kanaler. Automatisk eller manuell tenning. Manuell lysregulering for begge kanalene via tilbakefjærende bryter, begge kanalene reguleres samtidig med en felles bryter. Innstilling av grunnlys, makslys, skumringsnivå og etterlystid utføres lettest via fjernkontrollen Smart Remote. DALI-sensoren gjør det også mulig med konstantlys-funksjon.

Bevegelsesdetektor: HF-sensor som reagerer på bevegelse fra mennesker, bil, truck, dør, garasjeport osv. Dekningområde 1-12 meter i diameter. HF-sensoren har

best følsomhet ved bevegelse rett mot sensoren. Sensorens rekkevidde kan begrenses ved hjelp av medfølgende avskjerminger. Skumringsnivået er justerbart fra 10 lux til dagslys (frakobling). Etterlystid 30 sek - 30 min. (trinnløst) samt IQ-mode, dvs. en dynamisk etterlystid 2-20 min. som tilpasser seg etter bruken av rommet. Grunnlys 10-50 % (i trinn på 10 %).

Maksimal belastning: 2 x 24 mA (maks. 12 stk DALI-drivere per kanal, dvs. totalt 24 stk DALI-drivere), dvs. sensoren forsyner hver DALI-slynge med strøm på 24 mA. Ved tilkobling mot flere DALI-drivere kan en repeater benyttes.

Omgivelsestemperatur: -25°C - + 55°C

Elektriske data: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: 120 x 120 x 75 mm

Øvrig: Sertifisert iht. standarden DALI-2 del 101, 103. Control Pro HF DUAL er også tilgjengelig i utførelse On/Off relé 230V og DALI-2 IPD Slave/Input device.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478490 (003005) - Control Pro HF DUAL, DALI-2 APC Master (broadcast), for boks/forhøyningsramme ****Utløpt****

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1479110 - Adapter AP Boks IP54 Control Pro

1478639 - Innfellingsboks sensor

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

□