

Bevegelsessensor SensiQ EVO



Bevegelsessensor med IR-sensor og fotocelle. Sensoren dekker 300° med en rekkevidde på 20 m i 3 mekanisk innstillbare soner. Dette gir en presis overvåking av området, i tillegg til at innstillingen av sensoren blir enklere og raskere. Det følger med en fjernkontroll som gjør det enkelt for brukeren å selv bestemme lysnivået på når sensoren skal tenne lyset ved bevegelse. I tillegg er det mulig å overstyre sensoren med fjernkontrollen, og holde lyset tent i opptil 4 timer før det automatisk går tilbake til sensordrift.

Bruksområde: Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering av mellomstore til store komplekse områder.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Vegg. Utenpåliggende. Skruehull c/c 48 mm. Monteringshøyde 2,0 - 5,0 meter over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master-master), parallellkobling, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: Bakfra eller via utenpåliggende kabel fra siden (høyre-venstre). Hurtigkoblingsklemme 3 x 1,5 mm² med overkobling, samt jordskrue.

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Nedre del av polykarbonat, frontkåpen av ABS. Innstilling av funksjoner og rekkevidde med vrider. Stabil ved ytre påvirkninger fra vind, busker, trær og kulde/varme.

Bevegelsesdetektor: 1360 dekningssoner, 4 IR-sensorer, underkrypsbeskyttelse, rekkevidde maks. 20 m for gående personer (ikke rett imot sensoren). For mer info,

se tabell i bruksanvisning. Dekningsvinkel 300°, med åpningsvinkel 90°. Tre individuelt justerbare segmenter gir enkel innstilling av detekteringsområde. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling). Etterlystid 5 sek - 15 min. (opptil 60 min ved driftssetting med tilbehøret Smart Remote). Egen impulsfunksjon, reléet holder i 2 sek, så pause i 8 sek før ny triggering av relé. Permanent lys i 4 h via fjernkontroll RC9. Bevegelsessensoren kan også temporært inaktiveres i 4 h via fjernkontrollen RC9. Utstyrt med funksjonen "Dagslyslogikk", som innebærer at når omgivende lys overskrider det innstilte skumringsnivået, slukkes tilkoblede armaturer selv om sensoren samtidig registrerer bevegelse.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Spenning: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mål: 113 x 144 x 172 mm

Øvrig: Hjørnefeste og fjernkontroll RC9 medfølger. Rekkevidde på fjernkontroll RC9 er 2-4 meter om den siktes mot undersiden av bevegelsessensoren.

Bevegelsessensor SensIQ EVO finnes også med grensesnitt KNX. Leveringstid ca 3-4 uker for sort sensor med helt sort linse.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478455 (029562) - SensIQ EVO, hvit

056650 - SensIQ EVO, sort med hel sort linse

Elnr: 1478454 (029579) - SensIQ EVO, sort

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

